

PRIMATECH



detector de gaz metan si monoxid de carbon

SECOR 1000



SECOR 1000 – detector de gaz metan si monoxid de carbon

TENSIUNE DE ALIMENTARE	12Vac/dc – 24Vac/dc sau 220Vac/dc
INDICATORI:ALIMENTARE	LED VERDE
ALARMĂ VIZUALĂ	LED GALBEN - alarma CH4 LED ROSU - alarma CO
ALARMĂ SONORĂ	BUZZER-min. 85 dB la 1m
INTERVAL DE ALARMARE CH4	3% - 20% LIE
CONCENTRAȚIE CO 300 ppm	Alarmă după 3 min.
CONTACT RELEU	COM/NO sau COM/NC
CURRENT DE SARCINĂ CONTACT RELEU	Max. 2A la 12V Max. 0,5A la 220V
TEMPERATURA DE LUCRU	-10°C ÷ +40°C
TEMPERATURA DE DEPOZITARE	-20°C ÷ +50°C
UMIDITATE (fără condens)	20%- 90% rH
DIMENSIUNI -varianta 12V	D 105mm x h 50mm
-varianta 220V	D 105mm x h 62mm